



Street ST-1 by LAMAX *Beat*

Bedienungsanleitung

Funktion:

Bluetooth 2.1

microSD-Karte 

USB-Eingang **USB**

UKW-Rundfunk **FM**

Freisprechanlage 

Audioeingang 

Bedienung:

Modus

Abspielen / Pause /
Freisprechanlage

zum vorherigen Lied /
Lautstärke -

zum nächsten Lied /
Lautstärke +

ON- / OFF-Schalter



Tastenbezeichnung	Bluetooth-Modus	UKW-Rundfunk-Modus	Audio-Modus
ON/OFF	Umschalter - Einschalten / Ausschalten des Geräts		
Modus	Drücken - Übergang zum nächsten Modus		
zum vorherigen Lied / Lautstärke -	Drücken - zurück zum vorherigen Lied	Drücken - zurück zum vorherigen Sender	Drücken - zurück zum vorherigen Lied
	Gedrückt halten - Lautstärke reduzieren		
zum nächsten Lied / Lautstärke +	Drücken - weiter zum nächsten Lied	Drücken - weiter zum nächsten Sender	Drücken - weiter zum nächsten Lied
	Gedrückt halten - Lautstärke erhöhen		
Freisprechanlage	Drücken - Abspielen stoppen / starten	Gedrückt halten - Sendersuche Drücken - Radio einschalten / ausschalten	Drücken - Abspielen stoppen / starten
	Drücken - Gespräch annehmen gedrückt halten - Gespräch ablehnen		

Lautsprecher einschalten / ausschalten

Der Lautsprecher wird eingeschaltet, indem der Hauptschalter auf die Position ON verschoben wird. Die Hinweisansage informiert Sie, dass das Gerät gestartet wurde. Der Lautsprecher steht nunmehr zum Anschluss an das Gerät bereit.

Anschluss des Lautsprechers an ein Gerät

Bei dem Lautsprecher LAMAX BEAT STREET ST-1 handelt es sich um ein multifunktionelles Produkt, durch welches über USB, microSD-Karte, Bluetooth, 3,5 mm Audio-Jack-Kabel oder über UKW-Rundfunk Musik abgespielt wird.

Nachdem der Lautsprecher an ein Gerät angeschlossen wurde, wird automatisch in den betreffenden Modus umgeschaltet und das Abspielen der Musikdateien gestartet. Über die Modus-Taste kann man zwischen den einzelnen Modi wechseln.

Audio-Modus

In diesem Modus spielt der Lautsprecher die Musik über das Gerät ab, welches über USB angeschlossen wurde bzw. über die microSD-Karte oder das 3,5 mm Audio-Jack-Kabel.

UKW-Rundfunk-Modus

Nach dem Umschalten in den UKW-Rundfunk-Modus schließen Sie das Micro-USB-Kabel an (dieses fungiert als Antenne) und halten die Taste Freisprechanlage gedrückt. Der Lautsprecher durchsucht alle Frequenzen und speichert die gefundenen Sender im Speicher. Durch Drücken der Taste zurück oder weiter können Sie zwischen diesen Sendern wechseln.

Bluetooth-Modus

Schließen Sie das Mobiltelefon über Bluetooth an. In der Übersicht mit den aktiven Geräten wird STREET ST-1 unter der Bezeichnung „ST-1 by LAMAX Beat“ angezeigt. Das Umschalten zwischen den einzelnen Liedern sowie der Funktion Abspielen stoppen / starten kann entwe-

der über das Mobiltelefon oder direkt über den Lautsprecher erfolgen. In diesem Modus wird die Funktion Freisprechanlage aktiviert. Durch Drücken der Taste Freisprechanlage nehmen Sie das Gespräch an, wenn Sie die Taste Freisprechanlage gedrückt halten, wird das Gespräch abgewiesen.

Aufladen

Mit dem beigefügten Micro-USB-Kabel kann der Lautsprecher über ein beliebiges Gerät, das über einen 5V USB-Ausgang verfügt, aufgeladen werden beziehungsweise über jeden beliebigen Rechner, welcher über einen 5V USB-Ausgang verfügt. Das Aufladen des Geräts darf nur unter Aufsicht erfolgen.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

<http://beat.lamax-electronics.com/ST1/manuals>

